

# Modul de control Smart&Easy & Box Smart&Easy

smart&easy  
TECHNOLOGY

inside



smart&easy  
CONTROL MODULE

smart&easy  
BOX

## MODULE DE CONTROL SMART&EASY

**Modulul de control Smart&Easy** este o extensie inovatoare pentru **Automat SARE** și vă permite să controlați o varietate de funcții ale piscinei, cum ar fi: B. pompa de filtru (viteza standard sau variabila), iluminatul și tot felul de atracții de apă. Comunica cu **SALT automat** printr-o conexiune sigură, wireless 1:1. De îndată ce **Modulul de control Smart&Easy** instalat în dulapul de comandă al piscinei, utilizatorul poate controla dispozitivele prin aplicația practică sau prin afișajul dispozitivului.

**Modulul de control Smart&Easy** oferă funcții avansate precum adaptarea timpului de filtrare la temperatura apei sau controlul luminii LED multicolore.

## CUTIE SMART & EASY

Cu **Cutie inteligentă și ușoară** Aveți toate componentele electronice importante deja preconfigurate și integrate într-o cutie de control. Alături de **Modulul de control Smart&Easy**. Este echipat cu siguranțele și elementele de protecție necesare pentru o pompa de filtru cu o singură treaptă, iluminarea piscinei și dispozitivul automat de dozare.



MADE IN EUROPA

## REZUMATUL CARACTERISTICILOR

### Module de control inteligente și ușoare

- Conexiune radio automată la automatSARE
- Controlul funcțiilor suplimentare prin intermediul afișajului dispozitivului sau al aplicației pentru smartphone
- 4 ieșiri releu fără potențial
- 4 ieșiri digitale pentru controlul unei pompe controlate în frecvență
- 3 cronometre programabile per funcție
- Mod de filtrare inteligent, cu ajustarea timpului de filtrare la temperatura apei
- Mod de protecție împotriva înghețului cu începerea filtrării la temperatură scăzută
- Funcția de iluminare cu schimbare a culorii (pentru spoturi LED cu schimbarea culorii din cauza întreruperii alimentării)
- Funcție de încălzire

### Cutie inteligentă și ușoară

- Cutie de control complet preinstalată cu toate siguranțele și elementele de protecție necesare + Modul de control Smart&Easy
- Funcționare manuală suplimentară a pompei prin comutatorul frontal (ON / OFF / AUTO)
- Transformator integrat pentru iluminat LED (100 VA)
- Priză laterală pentru automatăSARE
- Alimentare cu filtrare controlată pentru pompe de dozare

Numărul de articol:

191080 Modul de control Smart&Easy

191081 Cutie Smart&Easy

## DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

Dispozitivele piscinei care trebuie comutate sunt conectate direct la relele interne **Modulul de control Smart&Easy** conectat. Pentru dispozitivele cu un consum mai mare de energie, se poate folosi un întrerupător. Conexiunea wireless convenabilă și sigură între **Automat SARE** și **Modulul de control Smart&Easy** permite instalarea rapidă și ușoară în toate tipurile de încăperi tehnice sau puțuri. Acest lucru este valabil mai ales atunci când utilizați **Cutie inteligentă și ușoară**.

După instalare, utilizatorul poate opera cu ușurință tehnologia piscinei conectate și poate controla valorile relevante ale apei, cum ar fi valoarea pH-ului, dezinfecția sau temperatura. Acest lucru se poate face fie prin intermediul dispozitivului în sine, fie de la distanță prin intermediul **Automat SARE** aplicația.



## DATE TEHNICE

### Module de control inteligente și ușoare

Releu	4 ieșire NO (OUT 1/2/3/4)
Retransmite date de conectare	max. 4A / 230VAC / 24VDC
Pompă cu frecvență controlată (VSP)	4 rele digitale: 3 NO: Eco, Normal, High 1 NO/ NC: Oprește
Date de conectare VSP	max. 50mA / 35VDC / 150mW
Alimentare electrică	240V~, 50/60Hz
Intrare max	5W
Dimensiuni, inclusiv antena (L x A x A)	70x90x80mm

### Cutie inteligentă și ușoară

Iluminarea piscinei cu transformator	12V~, 100VA
Alimentare pompa filtru	240V~ Întrerupător termomagnetic 4-6,3 A
Comutator pompă	Comutator frontal ON / OFF / AUTO
Clasa de protecție	IP66
Dimensiuni (L x A x A)	260x400x140mm